

Anschaltrelais AR 100 für OB - Fernsprecher



Das Anschaltrelais übergibt Rufsignale auf beliebige Signalgeräte. Durch die potentialfreie Anschaltung können sowohl Wechselstrom-, als auch Gleichstrom-Signalgeräte mit eigener Stromversorgung im Rhythmus des Telefonrufes betrieben werden.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Eisenbahnen
- Bergbahnen / Seilbahnen / Skilifte
- Industrie
- Wehrtechnik
- Rettungswesen
- Sicherheitswesen

Leistungsmerkmale:

- potentialfreie Anschaltung von Gleichstrom- und Wechselstromgeräten

Technische Daten:

Eingangsseite:

- Rufspannung
- Frequenzbereich
- Scheinwiderstand

Ausgangsseite:

- Schaltstrom
- Schaltspannung
- Schaltleistung

- Elektrische Sicherheit
- Umgebungstemperatur
- Material
- Schutzart Gehäuse
- Gewicht
- Farbe

Artikel-Nr.:

- 60600: AR 100 in Feuchtraumdose
- 60601: AR 100 in Rahmen für C-Schiene

Anwendungen:

- in feuchten Räumen
- an geschützten Stellen im Aussenbereich
- in Innenräumen
- in Schaltschränken

- 25 - 130 V 15 - 25 Hz
- 15 - 25 Hz
- $\geq 20 \text{ k}\Omega$

- 6 A / 250 Vac oder 6 A / 30 Vdc
- max. 400 VAC oder 150 VDC
- 150 W oder 150 VA

- = EN 60950 (vergossen)
- 20 ... + 50 °C
- Thermoplast
- IP 54
- 200 g
- lichtgrau, RAL 7035

