

Induktorski zidni telefon OB 92



Induktorski zidni telefon je koncipiran, da neovisno od stranog napajanja (vlastita baterija/ u hitnom pozivu) može da služi kao običan telefon. Kroz ugradjeni induktor proizvodi sam struju/napon za pozivni signal. Govorni napon daju dvije- u aparat ugrađene - monočelije.

Telefon je koncipiran za velike udaljenosti.

On je predviđen za stacionarnu upotrebu. Aparat se montira za zidnu konzolu.

Moguća primjena:

- kod željeznica
- kod brdske željeznice/ žičare/vučnice
- u industriji
- za vojne potrebe
- za spasavalačku službu
- u sigurnosnim sistemima

Uslužnost:

- Priključak preko utikača na TAE -kutiju
- mjesto za bateriju dostupno bez alata
- Proizvodnja mime struje sa induktorom
- Mogućnost prekida prisluškivanja kod odlazećeg signala
- pokazivač kapaciteta baterije
- elektronsko uključivanje govora

Tehnički podaci:

- Budilica, zvono

Glasnost kod 1 metra odstojanja
Odgovarajući napon kod 20 Hz
Frekventno područje

≥ 60 dB (A)
< 18 V eff.
16 - 50 Hz

- Izvor napajanja

Interno sa baterijama (nisu u isporuci)
Napajanje izvana (mogućnost prebacivanja)

2 x 1,5 V (Monočelije)
radno područje 4 - 30 V

- kurbel induktor

Snaga na 1000 opterećenja
Napon u praznom hodu

> 4,5 W
< 150 V

- električni podaci

Jalovi otpor kod spuštene slušalice

20 Hz \geq 15 k

800 Hz \geq 100 k

20 Hz \geq 15 k

1200 Hz \geq 1,5 k

Jalovi otpor kod podignute slušalice

- Ručni telefon

sa robusnom zaštitom za mikrofoni i slušalicu

- priključni kablovi

dužina kabla za TAE priključak

1 meter / 3 metra

- boja

Kućište iz ABS

starobijela

- težina

OB 92 sa TAE - kutijom i telefonskim kablom (bez baterija)

2740 g

- mjere u mm

L X B X H ca u mm

210 x 181 x 170



signaltechniksprengergmbh

Zum Kugelfang 24
D - 95119 Naila
Deutschland
phone +49 92 82 / 9638-400
fax +49 92 82 / 9638-430
e-mail: info@sts-sprenger.de
www.sts-sprenger.de