

Wechselstrom - Aussenwecker WK 971



Der Wechselstrom - Aussenwecker WK 971 ist eine zusätzliche wettersichere elektromechanische Signaleinrichtung für Spannungen. Er ist zur Zusatzsignalisierung im privaten und industriellen Bereich bestimmt.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Eisenbahnen
- Bergbahnen / Seilbahnen / Skilifte
- Industrie
- Wehrtechnik
- Rettungswesen
- Sicherheitswesen

Leistungsmerkmale:

- wettersicher
- für robusten Ausseninsatz
- für zusätzliche Rufsignalisierung
- Zweittonklang
- verpolungssicher
- separate Anschlusskammer

Technische Daten:

110 - 230 Volt
Lautstärke bei 1 m Abstand
spritzwasserdicht, Schutzart
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(Polycarbonat)
Glockenschalen aus Leichtmetalldruckguss
polarisiertes System
funkstörfrei
Gewicht
Farbe
Abmessungen L x B x H ca. in mm

Artikel-Nr.:

60122

Zulassungen:

- CE - Kennzeichen

Anwendungen:

- in lauten Räumen
- in feuchten Räumen
- für Aussen und Innenräume

Hinweis:

bei Anschluss an eine analoge Telefonanlage wird das Anschaltrelais AR 102 (Artikel-Nr.: 60604) benötigt.

≥ 90 dB (A)
IP 43

1000 g
kieselgrau ähnlich RAL 7032
208 x 170 x 115